

Cod comandă	0 603 681 205
Cod EAN	4059952648231
3 baterii 1.5V LR03 (AAA)	✓
Ambalaj de carton	✓
Manual Quick Start	✓



Date tehnice

Date tehnice

Materiale detectabile	Metale feroase și neferoase, conductori sub tensiune
Adâncime de detectare conductori sub tensiune, max.	50 mm
Adâncime de detectare, metal, max.	70 mm
Calibrare	automată
Baterie	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Deconectare automată	10 min
Greutate	0,150 kg
Dimensiuni sculă (L x l x İ)	143 x 60 x 290 mm
Subdiviziune categorie de produse	Detector digital



Funcții

Detectare metale feroase/neferoase	✓
Detectare conductori electrici sub tensiune	✓

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Pornește, detectează, găurește!

Beneficii pentru utilizatori

- Detectare simplă a cablurilor electrice sub tensiune și a obiectelor metalice până la 70 mm
- Un afișaj clar tip semafor cu LED-uri indică locurile în care nu trebuie efectuată găurirea
- Conceptul de sunet cu logică de asistență la parcare indică obiectele găsite
- Pornire directă datorită calibrării automate și a conceptului cu un singur buton
- Indicare specifică a cablurilor electrice sub tensiune și a metalelor prin intermediul celor două afișaje cu LED-uri separate
- Dotate cu caracteristici de sustenabilitate; află mai multe detalii mai jos