


Cod comandă	0 601 081 000
Cod EAN	3165140560108
1 baterie 9 V (6LR61) (dreptunghiulară)	✓
Curea de mână	✓
Geantă de protecție	✓



Date tehnice

Date tehnice

Tehnologie radar Bosch	nu
Obiecte detectabile	metale magnetice (de ex. fier) metale nemagnetice (de ex. cupru) cabluri sub tensiune substructuri de lemn
Adâncime de detectare maximă	120 mm
Adâncime de detectare, metal magnetic, max.	120 mm
Adâncime de detectare, metal nemagnetic, max.	80 mm
Adâncime de detectare, cabluri sub tensiune, max.	50 mm
Adâncime de detectare, substructuri de lemn, max.	38 mm
Tipuri de ziduri	Gips-carton Universal
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă	IP 54
Identificare material	Cablu sub tensiune Metal
Alimentare curent electric	1 x 9 V 6LR61
Deconectare automată, aprox.	5 minute
Greutate, aprox.	0.27 kg



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Simplu și intuitiv – alegerea firească pentru localizarea eficientă a obiectelor

Beneficii pentru utilizatori

- Calibrarea automată evită erorile de aplicare, asigurând o muncă fiabilă și sigură
- Localizează metal și cabluri sub tensiune în diferite tipuri de ziduri și substructuri de lemn în pereți din gips-carton
- Detectează obiecte în ziduri înainte de găurire pentru mai multă siguranță; ideal pentru lucrări de renovare